

WX 3200



Gama de generadores portátiles Pramac: energía rápida para iluminar, llevar a cabo trabajos en el exterior y pequeñas obras en viviendas. Una gama completa con las mejores opciones, la mejor solución para sus necesidades de energía. Cuando no lo esté utilizando para un trabajo específico, puede usar su generador portátil Pramac para suministrar energía de emergencia durante un corte de electricidad.

CARACTERÍSTICAS

- Motor OHV que proporciona energía estable para múltiples aplicaciones
- Combustible: Gasolina
- Sistema de arranque: Manual
- El sistema de protección por bajo nivel de aceite protege el generador
- Aceite de motor para el primer arranque suministrado en botella
- El medidor digital controla el tiempo de funcionamiento del motor para intervalos de mantenimiento
- El indicador de combustible permite controlar los niveles de gasolina
- Instrucciones prácticas para su primer uso (pegatina)
- AVR Regulador Automático de Voltaje
- Kit de ruedas incorporado para un transporte cómodo



Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Fases		1
Potencia Máxima	watt	2850
Potencia nominal	watt	2450



Motor		
Marca	Pramac	
Tipo	OHV	
Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz (COM)	Stage V	
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	3000
Combustible	Gasolina	
Sistema de arranque	Manual	
Deposito de aceite	l	0.6
Sistema de protección por bajo nivel de aceite	✓	

Alternador		
Regulación Voltaje	AVR	
Protección	IP	23

Dimensiones		
Longitud	(L) mm	680
Ancho	(W) mm	602
Altura	(H) mm	523
Peso seco	Kg	49
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	685x505x520

Autonomía		
Capacidad de tanque de combustible	17	
Consumición de combustible @ 50%	l/h	1.04
Autonomía al 50%	h	16.3

Nivel sonoro		
Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	93
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dBA	65

PANEL DE CONTROL DEL GENERADOR

Montado sobre el generador y completamente equipado con: instrumentación, controles y protección del generador y tomas.

- CONTROLES:**
- Interruptor de arranque: OFF - ON
 - Arranque manual

- INSTRUMENTACIÓN**
- Voltímetro
 - Cuenta Horas
 - Frecuencímetro
 - Indicador de nivel de combustible

- PROTECCIONES**
- Térmico
 - Protección por bajo nivel de aceite

ENCHUFES		
SCHUKO 230V 16A IP44	2	

